

## Изменение голосового приветствия на VoIP шлюзах D-Link (Custom greeting message)

VoIP шлюзы D-Link поддерживают возможность замены голосового приветствия предоставленного производителем. В качестве файла приветствия используется поточный аудио файл закодированный кодеком G.723.1 (частота семплирования 8КГц, битрейт – 6.3Кбит/с, длительность – не более 30с).

Выполнить кодирование можно, например, с помощью хорошо известной утилиты ffmpeg выполнив следующую команду в терминале:

```
ffmpeg -i <Имя_исходного_файла> -f g723_1 -ar 8000 -ac 1 -b:a 6.3K <Имя_перекодированного_файла>, где
```

<Имя\_исходного\_файла> - имя файла который необходимо перекодировать, например, Greeting.wav;

<Имя\_перекодированного\_файла> - имя файла после перекодирования, например, Greeting.g7231.

После того как перекодирован файл голосового приветствия можно приступить к настройке шлюза (на примере WEB-интерфейса DVG-7111S):

В меню настроек Advanced – VoIP - HotLine

The screenshot shows the configuration interface for a D-Link VoIP gateway. It is divided into two main sections. The top section, titled "FXO Line VoIP call in option", contains several settings: "Caller Indicate Dial-Out" (dropdown menu), "Trunk Incoming Prompt Voice" (dropdown menu with "Custom Greeting" selected and circled in red, with a red "3." next to it), "Enable FXO / Trunk Extension Number" (checked checkbox), "Pick up Line by Dialing Extension Number" (checked checkbox), "Ring count before FXO pick up" (input field with "1" and "(0-999s)"), and "Transit In Busy Tone Limit" (input field with "3" and "(0-60s)"). Below these settings are "Apply" and "Cancel" buttons, with the "Apply" button circled in red and a red "4." next to it. The bottom section, titled "GREETING UPLOAD / BACKUP", contains "Custom Greeting Upload / Backup" settings: "Обзор..." (button) and "Greeting.g7231" (text field, both circled in red with a red "1." next to them), "Upload" (button) and "Backup" (button, both circled in red with a red "2." next to them), and "Clear Greeting" (button).

необходимо:

1. Выбрать закодированный файл через кнопку “Обзор”.
2. Выполнить загрузку файла на устройство нажатием кнопки “Upload”.
3. Выбрать “Custom Greeting” в качестве “Trunk Incoming Prompt Voice”.
4. Применить настройки кнопкой “Apply”.

После сохранения настроек и перезагрузки устройства при входящем вызове на порт FXO удалённый абонент услышит загруженное голосовое приветствие.